

Q68. OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されてしまうのですが、どうすればよいでしょうか？

---

A68. 設定ファイルの設定内容が間違っている場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されてしまうという現象が発生します。また、RS232C ケーブルの接続が誤っている、または断線していると同様にOS起動と同時にシャットダウン処理が開始される場合があります。このような場合、NT を起動させた上で処置を行うことは困難なので、次の方法で NSP Pro for NT を停止させて下さい。

#### 対処法

- 1) システムディスク(FD)から起動します
- 2) NSP Pro for NT をインストールしたディレクトリにある Npnspsrv.exe をリネームします  
(たとえば Npnspsrv.tmp にリネームします)
- 3) 通常の手順で NT を起動します
- 4) サービスの設定画面から“Nipron NSP monitor service”を手動に設定します
- 5) 上記の2) でリネームしたファイル名を元に戻します
- 6) 設定を修正します

この操作により、自動的にサービスが起動することが無くなりますので、正しい設定内容でなくとも NT の起動が行えるようになります。正しい設定になったらサービスの起動を自動に戻しておきます。