

Q26. PCSA-300P-X2S のファン信号について教えてください。

---

A26. PCSA-300P-X2S のファン信号は以下の使用となっています。

表 6.10 PCSA-300P-X2S のファン信号

信号	分類	信号の内容
FAN C	電源へ入力	9V±5%以上の電圧を入力することで、ファンモータを最高回転させることができます。それ以外の電圧入力時、または入力解放時は電源内部の制御回路によって回転制御されます。
FAN M	電源から出力	ファンモータから1回転あたり2パルスの回転信号を出力します。FAN 故障等による停止時は LOW またはOPEN状態で信号が停止する。(波形は「ファンM信号はどのような波形になりますか?」を参照) (回転速度は最低時 1450rpm、最高時 3000rpm)